

ER4

Radiosändare Starwars



Varumärke : ERONE

Radiosändare i unik design

ER-serien är en ny radiosändare med fyra knappar i unik design med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2^{64} kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra markiser, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

Finns även med inbyggd EM4102 bricka/tag för proxläsare (ERP4) eller inbyggd MIFARE® RFID bricka (13,56Mhz) för Mifare läsare (ERM4).




Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**
2st 3V CR2032
- **Batterilivslängd:**
12-18 månader
- **Strömförbrukning:**
15mA
- **Dimensioner:**
72 x 42 x 13mm
- **Vikt:**
32g



ER4 SLR-nr: 500 246 98 / E-nr: 58 772 82
ERP4 SLR-nr: 500 246 97 / E-nr: 58 772 84
ERM4 SLR-nr: 500 246 96 / E-nr: 58 772 83

Klassificeringar:



Produktfördelar

- Unik design
- Hög driftsäkerhet
- Fyra kanaler
- Krypterad radiosignal
- Lämplig att styra markiser, grindar, belysning och larm
- Enkel installation
- Räckvidd upp till 100-200 m

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se