

RRA85-1NNV Radiomottagare

CDVI Group Product

Märke : ERONE

Radiomottagare med en reläutgång

RRA85-1NNV är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-1NNV är en super-heterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-1NNV kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med en knapp på mottagaren. Reläet kan ställas in på pulsfunktion (monostabil) vilket betyder att reläet är draget så länge man håller sändarknappen intryckt eller ON/OFF – funktion (bistabil).



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
230 VAC
- **Reläutgång:**
1 st N/O, max belastning 500W
- **Dimensioner:**
50 x 32 x 20 mm



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- 20 - +70°C
- IP2X

Produktfördelar

- 85 kodplatser
- En reläutgång, N/O
- Enkel installation
- Reläutgång med pulsfunktion (monostabil) eller on/off-funktion (bistabil)
- Max belastning 500W
- Programmering och radering av nya sändare kan ske trådlöst