

## RF kontroll för RGB LED strip, slim line

### Summering

RF kontrollen fungerar som en avancerad micro-styrenhet. Den används för att styra olika färgskiftande lampor vars ljuskälla är LED, till exempel spotbelysning, flexibla ljusband, fasadbelysning med mera. Man kan via fjärrkontrollen justera ljusstyrka, statiska färger och andra dynamiska ljuseffekter. Allt detta med ett användarvänligt utförande.



### Tekniska specifikationer

- Arbetstemperatur -20 °C – 60 °C
- Matningsspänning: DC5-24V
- Utgång: 3 kanaler
- Anslutningsläge: gemensam anod
- Externa dimensioner: L 35 B 15 H 4,5 mm
- Kontrollens dimensioner: L 85,9 B 39,6 H 6,9 mm
- Förpacknings dimensioner: L 123 B 90 H 13 mm
- Nettovikt: 28g
- Bruttovikt: 33g
- Statisk strömförbrukning <0,5W
- Uteffekt: <2A (varje kanal)
- Uteffekt: 5V:<30W, 12V:<72W, 24V<144W



## Gränssnittspecifikationer







Ingång (DC hona 5,5 x 2,1 mm)

Utgång (2,54 nålsterminal)



## Användnings anvisningar

För att matcha kontroll med strip: aktivera kontrollen och håll inne "demo" i tre sekunder. När lampan blinkar tre gånger så är matchningen genomförd.

-  Av/på.
-  Automatisk sekvens där varje läge körs 3 gånger.
-  Byt till statiskt ljus från dynamiskt läge och ändra ljusfärg.
-  Byt till statiskt ljus från dynamiskt läge och ändra ljusstyrkan upp/ner mellan 5 olika nivåer.
-  Byt till dynamiskt läge från statiskt ljus och ändra mellan olika lägen.
-  Byt till dynamiskt läge från statiskt ljus och ändra mellan olika hastigheter.

	1	2	3
Dynamic Modes	1 Red quick flash	2 Green quick flash	3 Blue quick flash
	4 Yellow quick flash	5 White quick flash	6 Three colors quick flash
	7 Three colors flash	8 Three colors jump	9 Three colors jump
	10 Four colors quick flash	11 Yellow flash on and flash out	12 Green fade in and fade out
	13 Cyan fade in and fade out	14 Blue fade in and fade out	15 Purple fade in and fade out
	16 White fade in and fade out	17 Three colors fade in and fade out	18 Seven colors fade in and fade out
	19 Seven colors quick flash		
	20 Seven colors jump		
Static Modes	1 Red	2 Green	3 Blue
	4 Yellow	5 Light yellow	6 Green
	7 Light green	8 Cyan	9 Light blue
	10 Blue	11 Purple	12 Dark blue
	13 Magenta	14 Purple	15 Purple
	16 White	17 Black	18 Black
	19 Yellow	20 Black	