

SINUOUS P80

ANVÄNDARMANUAL

Innovativ vaping i din väg

PRODUKTÖVERSIKT



18+

Produkten är avsedd för personer över 18 år.
Försäljning till minderåriga är förbjuden.

SPECIFIKATIONER

- Batteri: 1 × 18650, utbytbart (ingår ej)
- Max uteffekt: 80 W
- 510-fjäderkontakt
- OLED-display
- Micro USB-port
- Effektlägen: VW / Bypass / TC
- Temperaturkontroll: Ni / Ti / SS
- TCR: M1 / M2 / M3

BATTERI

- Tryck på batteriluckan och skjut den åt sidan.



- Sätt i ett 18650-batteri med korrekt polaritet.



- Stäng batteriluckan.



PACKLISTA

	Wismec SINUOUS P80 Mod (utan batteri)	1 st
	Elabo Mini Tank (2 ml)	1 st
	WS Coil 0,4 Ω	1 st
	WS Coil 1,0 Ω	1 st
	USB-laddningskabel	1 st
	Användarmanual	1 st

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING



PÅ/AV

Tryck snabbt på Eldknappen 5 gånger för att slå på eller stänga av enheten.



VEJPA

När enheten är på:
håll Eldknappen intryckt samtidigt som du inhalerar.



KNAPPLÅS

När enheten är på:
håll de två regleringsknapparna (+ och -) intryckta samtidigt för att låsa eller låsa upp knapparna.



MICRO USB

Använd Micro USB-porten för laddning av batteriet och för uppgradering av firmware.



MENY

- Tryck 3 gånger på Eldknappen för att öppna menyn.
- Använd regleringsknapparna (+/-) för att navigera i menyerna.
- Tryck på Eldknappen för att bekräfta ditt val.



OBSERVERA

Läs igenom hela manualen innan du använder produkten för första gången.

EFFEKTLÄGEN OCH FUNKTIONER

VW-LÄGE

- Justerbar effekt: 1 W – 80 W.
- Justerbar effekten med regleringsknapparna.

BYPASS

- Bypass-läget ger uteffekt baserat på batteriets aktuella spänning.
- Användbart resistansområde: 0,1–3,5 Ω.

TC-LÄGE

- Stöd för: Ni / Ti / SS
- TCR-lägen: M1 / M2 / M3
- Temperaturintervall:
100–315 °C / 200–600 °F
- Justerbar temperaturen med regleringsknapparna.

NY ATOMIZER

När en ny atomizer ansluts och enheten frågar:

New Coil
Same Coil

Ny coil

Same Coil
New Coil

Samma coil

Välj korrekt alternativ och bekräfta med Eldknappen.



VIKTIGT

Kontrollera alltid att coilen och resistansen är kompatibla med ditt valda effekt- eller temperaturintervall.

SKYDDSFUNKTIONER



TEMPERATURSKYDD

Om enhetens temperatur överstiger 70 °C stoppas uteffekten automatiskt.
Displayen visar "Device Too Hot".



10-SEKUNDERBSKYDD

Om Eldknappen hålls intryckt längre än 10 sekunder stoppas uteffekten.
Displayen visar "Over 10 seconds".



TEMPERATURSKYDD I TC

Displayen visar "Temp Protection" när inställd temperaturgräns nås.



SVAGT BATTERI

I VW/Bypass/TC-läge visas "Weak Battery" när batterispänningen sjunker för mycket under användning.



LÅGT BATTERI

När batterinivån är låg visas "Battery Low".



ATOMIZER LOW

Vid för låg atomizerresistans visas "Atomizer Low".



ATOMIZER SHORT

Vid kortslutning visas "Atomizer Short".



OBS!

Om någon av skyddsfunktionerna aktiveras, upphör enheten att fungera. Ladda batteriet eller kontrollera atomizern och försök igen.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd endast ett lämpligt 18650-batteri med högurladdning.
- Kontrollera alltid batteriets hölje före användning. Använd inte skadade batterier.
- Sätt i batteriet med korrekt polaritet (+/-).
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Utsätt inte enheten eller batteriet för extrem värme, kyla eller fukt.
- Utsätt inte produkten för vatten eller andra vätskor.
- Kortslut inte batteriet. Förvara alltid batterier i ett skyddande fodral när de inte används.
- Använd endast originaltillbehör och rekommenderade atomizers/coils från Wismec.
- Demontera inte enheten själv och försök inte reparera den. Kontakta återförsäljaren vid problem.
- Rengör enheten regelbundet med en torr trasa.
- Kassera uttjänt elektronik och batterier i enlighet med lokala bestämmelser.



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska återvinnas på en återvinningsstation för elektroniska produkter i enlighet med lokala föreskrifter.

VARNINGAR

Denna elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabariären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Fe-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.



TILLVERKARE:

WISMEC (DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China
Maximum output wattage: 80 W
Input voltage: DC 5 V

EU-KONTAKT:

posh global GmbH
Reisholzer Werftstr. 38–42
D-40589 Düsseldorf
Tel: 0211 20989-25
E-mail: service@beposh.net
WEEE-Reg.-Nr. DE 48767859

18+

Produkten är avsedd för personer över 18 år.
Försäljning till minderåriga är förbjuden.