

**Eleaf**[®]

iSOLO·s

Användarhandbok

Produktöversikt



Svenska

Information före användning

Tack för att du har valt Eleaf-produkter! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta dina lokala återförsäljare eller besök vår webbplats på www.eleafworld.com. För mer detaljerade instruktioner, se instruktionsvideo på: www.eleafworld.com/video



Användning

Slå på/av: Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger inom 1,5 sekunder för att slå på eller av enheten.

Vaping: När enheten är på, håll inne avfyrningsknappen för att inhalera, och släpp knappen för att stoppa inhalationen.

Laddning: Enheten kan laddas via USB Type-C-port med en väggadapter eller dator. Indikatorlampan lyser under laddning och slocknar när enheten är fulladdad.

AST på/av: När enheten är på, håll inne avfyrningsknappen och + knappen samtidigt för att slå på eller av AST. GX-coilen av AST-stål i kombination med chip-setet inuti enheten ger dig Smart Coil-skydd. När AST är aktiverad stoppar enheten utgången automatiskt och visar "DRY-PROOF" på skärmen direkt efter att den har upptäckt att det inte finns någon e-vätska. Därmed skyddas coilen från torrbränning.



Stealth på/av: När enheten är på, tryck på avfyrningsknappen och - knappen samtidigt för att växla mellan Stealth On och Stealth Off-läge. I Stealth On-läge kan du vapa med OLED-skärmen avstängd och du kan trycka en gång på avfyrningsknappen för att se aktuell inställning.

Lås/lås upp justeringsknapparna: När enheten är på, håll inne + knappen och - knappen samtidigt i två sekunder, så låses + och - knapparna och skärmen visar "Lock". På samma sätt kan + och - knapparna låsas upp och skärmen visar "Unlock".

Vrid skärmen upp och ner: När enheten är avstängd, håll inne + knappen och - knappen samtidigt i två sekunder, så roterar skärmen 180 grader.

Byt vaping-lägen: När enheten är på, tryck snabbt 3 gånger på avfyrningsknappen, så visar enheten aktuellt vaping-läge. Tryck på + knappen eller - knappen för att växla mellan Wattage Mode och Bypass Mode och tryck sedan en gång på avfyrningsknappen för att bekräfta valt vaping-läge.

1. Wattage-läge:

I detta läge kan uteffekten justeras från 1W till 80W genom att trycka på + knappen eller - knappen för att öka eller minska. Ett långt tryck på + knappen eller - knappen kan snabbt öka eller minska effektläget. Samma effektinställning för två på varandra följande bloss med samma coil kommer att sparas automatiskt.

2. Bypass-läge:

Direkt uteffektspänningssystem tillämpas i detta läge. Ju högre batterinivå, desto högre uteffektspänning blir det.

Funktioner och skydd:

Motståndsområde: 0.1Ω-3.0Ω

Övertidsskydd: Varje gång ångtid överstiger 10 sekunder, visar skärmen "Over 10S" och uteffekten stängs av automatiskt.

Kortslutningsskydd: När en kortslutning inträffar, visar skärmen "Atomizer Short".

Ingen atomizer-varning: Om enheten inte upptäcker någon atomizer, visar skärmen "No Atomizer".

Lågspänningsskydd: När spänningen är lägre än 3,3V, visar skärmen "Low Voltage" och ingen utgång matas ut vid ångning. Ladda enheten för att aktivera den igen.

Kontraindikation

1. Försök inte reparera produkten själv eftersom skada eller personskada kan uppstå.
2. Lämna inte produkten i högt tempererade eller fuktiga förhållanden, annars kan den skadas. Den lämpliga drifttemperaturen för enheten är -5 °C ~ 50 °C och den lämpliga laddningstemperaturen är 0 °C ~ 50 °C.
3. Använd inte denna produkt för andra ändamål än vaping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan vara skadlig för hälsan och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För personer med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Garanti

Se garantikortet för garantiinformation.

Varningar

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt rekommenderas inte för användning av unga personer, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, eller personer som är allergiska/känsliga mot nikotin.

Tillverkare: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Adress: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China
E-post: service@eleafworld.com
Webbplats: www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

MADE IN CHINA

